



Cisco 3232CにAFF A90 ノードを追加後の高レイテンシ

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/Perf/Perf-KBs/High_latency_after_adding_A90_nodes_on_Cis...

Updated: Fri, 16 Jan 2026 20:40:23 GMT

環境

- AFF A90 (e1a/e7aでデフォルトでPFC有効)
- Cisco Nexus 3232C (RCF v1.13)
- 大規模なFlexGroupワークロード

問題

- 新しい **A90** ノードをクラスタ スイッチに接続すると、クラスタ インターコネクト レイテンシが 1 処理あたり数秒に急?します。
- スイッチやノードを再起動しても解決しません。
- **A90** ノードにリンクされたスイッチ ポートで優先度ベースのフロー制御 (**PFC**) を無効にすると、通常のレイテンシにすぐに?ります。

注：

- **A90**はデフォルトで**PFC**を使用します。この問題は常に発生するとは限りません。負荷が高い状態で発生する可能性が高くなります